# Netzgerät Rauchschalter

Netzgerät NAG230-24 für bis zu zehn Rauchschalter, 100 bis 240 VAC auf 24 VDC, potentialfreies Ausgangsrelais.

**Online konfigurieren und bestellen**
pbh-idea.ch/produkt/netzgeraet-rauchschalter




## BESCHREIBUNG

Speisung von Rauchschaltern ohne Netzgerät einer Brandschutzklappe, z. B. für Rauchüberwachung ohne Klappe in der Nähe. Bis zu zehn Rauchschalter je Gerät.

**Elektrische Daten.** Eingang 100 bis 240 VAC, 50/60 Hz, Ausgang 24 VDC. Ausgangsrelais potentialfrei, max. 230 V / 8 A, für die Weiterleitung des Alarms an Lüftungsanlage, Brandschutzklappe oder Meldeanlage.

**Gehäuse.** 114 × 153 × 54 mm, Schraubmontage.

## TECHNISCHE DATEN

### Kenndaten

| | |
|---|---|
| **Modell** | NAG230-24 |
| **Montage** | schraubbar |
| **Temperaturbereich** | −30 bis 50 °C |
| **Ausgangsspannung** | 24 VDC |
| **Gerätespeisung** | 100–240 VAC, 50/60 Hz |
| **Ausgangsrelais** | potentialfrei, 230 VAC / 8 A |
| **Leistungsaufnahme** | unter 1 W ohne Rauchschalter, Ausgang bis 20 W |
| **Schutzklasse** | II |

## ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

| | Länge | Breite | Höhe | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| **alle Ausführungen** | 153 mm | 114 mm | 54 mm | 0.24 kg |

Masse in mm.

## ARTIKELNUMMERN

| Artikel-Nr. | Bezeichnung |
|---|---|
| 220 915 4 | Netzgerät Rauchschalter NAG230-24 |